محطة مع طابعة حرارية 58 مم POS أندرويد محمول

(م / ن: POS-Q8)

سمات:

نظام التشغيل أندرويد 8.1 ؛

اتصال 2G / 3G / 4G ؛ لاختياري

Q8: 4G ، رباعي النواة اللحاء A53 1.25G 2 هرتز G16 " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " الرامات GROM ؛

وحدة طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة 58 مم ؛

كاميرا مدمجة بدقة 5 ميجابكسل ؛

مكبر صوت مدمج كبير الحجم ؛

بطاقة ذاكرة موسعة ؛ GB TF دعم 32

وظيفة NFC (HF) ؛ لاختياري

مهد قابل لإعادة الشحن لاختياري

دعم 12 فولت تيار مستمر واجهة الشحن ؛

5000 مللي أمبير بطارية ذات سعة كبيرة.

المواصفات الفنية:

O / S.	Android 8.1
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة Cortex A53 1.25 جيجا هرتز (Q8 ، 4G)
RAM	Q8 جيجابايت لـ 2
F رموش	Q8 جيجابايت لـ 16
عرض	الشاشة ، الدقة 1 280 × 720 IPS عالية الدقة " 5.5
يلمس	متعدد السعة نقطة يلمس
آلة تصوير	ميجا بكسل 5
RFID	اختياري NFC (HF) ميجا هرتز 14443 أمبير 13.56
شبكة الاتصال	GSM900 / 1800 دبليو CDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q7 GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 ------- 8 س
بلوتوث	بلوتوث 4 .0
واي فاي	W IFI 802.11 b.g.n
مكبر الصوت	قناة واحدة 1W
ميكروفون	ميكروفون إدخال
زر	زر الطاقة ، زر المسح الضوئي
I / O	فتحة ، 3.5 ملم سماعة SIM و بطاقةUSB ، مقبس الشحن
بطارية	فولت / 5 0 0 00 مللي أمبير 7.4
طابعة	ملم طابعة الإيصالات الحرارية ، سرعة الطباعة 9 0 ملم /س، 58 حياة العمل 50 كم ، مستودع ورق كبير بقطر 50 مم

لفة ورق	أقصى قطر 50 ملم
محول الطاقة	إدخال 100-240 فولت / 1.5 أمبير 50/60 هرتز انتاج	2 فولت 1 أمبير

SCAN
Power/Lock Key
SIM
USB
Back
Home
Menu
FRONT

SCAN
Power/Lock Key
SIM
USB
User Guide
App Store
Camera
POS Steward
Calendar
Calculator
Downloads
Settings
Clock
Browser
File Manager
Gallery
Back
Home
Menu
FRONT

Power/Lock Key
SCAN
SIM
USB
FRONT
Back
Home
Menu

Thermal Exit
SCAM
SIM
USB
Back
Home
Menu

SCAN
Power/Lock Key
SIM
USB
Back
Home
Menu