

معلومات عامة عن المنتج

نظام أندرويد 4.4 العملية.
 المعالج: GHz، بنى كوالكوم راعي البراءة 1.2
 الشاشة التي تعمل باللمس بالسرعة: 4.0 IPS بوصة
 السلامة وموثوق تصميم
 شهادة السلامة الإدخال: PIN مرت L2. أمبير: L1 6 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني
 يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.
 دعم البطارية استلام وقراءة الباركود
 يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة المغنطة، بطاقة تماس

معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى، GHz كوالكوم 1.2
نظام التشغيل	4.4 الروبوت
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 العنشواتي الوصول micro SD، 32 GB DDR2. غيغابايت كحد أقصى
عرض	IPS بوصة بالسرعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشغيل نقاط 3 (البيع ومفتاح القيادة)
بطارية	البطارية mAh بطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وظيفي	
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة مدعم مصباح يدوي، (الجهة 0.3) SM AF 5
طابعة	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت الدفق	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	MSR 7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الصرب
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و، ISO7816، 3V / 5V، 1.8 صولت. 1
بطاقة تماس	13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM صولت. ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و 802.11 ا / ب / ز / ن الدمج في الهوائي
WLAN	الدعم
صوت / خدمة البيانات	4.0 + EDR بلوتوث
WLAN	
واجهة خارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم، USB 2.0 مايكرو
شاحن جان	جان العاصمة
التيار الكهربائي جان	و 500mA، 1.7 بوجو ديوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	10% ~ 90% RH دون تكاثف
اجتناب السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قفطرة اختبار	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV التفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 8KV 15
بنية التطوير	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بنية التطوير	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة