

# محطة دفع تعمل باللمس POS بوصة الروبوت 5.1 5.0

(M / N: POS -Z90)

## خاصية:

- ل نظام تشغيل أندرويد 5.1
- ل شاشة لمس 5.0 بوصة
- ل سعة البطارية الاحتياطية الطويلة هي 3600 مللي أمبير في الساعة
- ل 58 مم طباعة حرارية
- ل 5 مليون بيكسل
- ل 2 جرام / 3 جرام / 4 جرام واي فاي ، اتصال بلوتوث
- ل قارئ بطاقات ممغنطة مدمج وقارئ بطاقة تعريفية وقارئ بطاقة للدفع المصرفي PBOC و EMV L1 L2 ل اجتاز شهادة (في الاتصالات والشحن وبنك الطاقة وتوفير شبكة لاسلكية) اختياري Thecradle ل يمكن استخدام

## تطبيق :

تطبيق محلات السوبر ماركت ، والمطاعم ، والمتاجر ، ومتجر الملابس ، والمباني ، والمخابز ، والصراف ، والدفع ، وبدخل بيع يحفظ ، ووظيفة إدارة الأعمال .

## المواصفات الفنية:

معلومات اساسية	
نظام التشغيل	أندرويد 5.1
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	الرام: 1 جيجا
الموسعة المخزنة	فلاش: 8 جيجابايت
شاشة عرض	بوصة 5.0
شاشة اللمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة ، ودعم الإلكترونيّة التوقيع
البطارية	بطارية ليثيوم 3600 مللي أمبير ، 3.7 فولت
بلوتوث	بلوتوث 4.0
آلة تصوير	كاميرا 5 ميغا بيكسل
POS ووظيفة التكرار	GPS AGPS WLAN L Positioning
طباعة	مم طباعة حرارية قطر 30 مم لفة ورق 58
واجهه المستخدم	مصغر USB
وظيفة POS	
قارئ البطاقة الممغنطة	قارئ بطاقة ممغنطة المسار الكامل AAMVA بروتوكول ، ISO1788 / 7812 دعم
والكتابة IC قراءة بطاقة قارئ بطاقة عدم الاتصال	ISO7816 دعم بروتوكول A & B ، Mifare ، felica النوع ISO / IEC 14443 دعم EMV / PBOC PAYPASS بطاقة ، بما يتماشى مع تخصيص
بطاقة PSAM	للبنك بطاقة رقاقة الدفع الأمني
شهادة	Unionpay الكشف عن شبكة محطة قبول بطاقة EMV / PBOC3.0 L1 و L2 شهادة EMV / qPBOC3.0 L1 و L2 شهادة الذكية للأمان في نقاط البيع Unionpay معايير
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	GSM و WCDMA و TD-SCDMA و FDD-LTE و TDD-LTE
طيف الشبكة	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100/1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41

WLAN

IEEE802.11.b / n / g

المعلومات المادية

بحجم

191 مم × 80 مم × 46 مم

وزن

650 غرامًا

درجة الحرارة التشغيل

درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20

الدفع في الأفق

درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية -40

رطوبة

رطوبة نسبية بدون تكثف 10% ~ 90%

**الصور:**





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

