

OCBS -D4000 PDA Android PDA PDA

D4000



Android

Android 6.0;

1G RAM 8G ROM TF 64 GB;

28nm ARM Qual-core A53, 1.3-1.5GHz

4G LTE 3G WCDMA;

GPS A-GPS positioning;

500 LED;

SIM PSAM Micro SD TF;

3.7V 4000mAh;

4.0 QVGA;

IP65;

6.15

尺寸	
尺寸	157mm x 76mm x 28mm
重量	324g
屏幕	4.0英寸 QVGA TFT-LCD 650000 480 * 800 QVGA LED
接口	SIM Micro SD TF

接口	USB2.0
接口	
接口	3.7V 4000mAh
接口	
处理器	28nm ARM Qual-core A53,1.3-1.5GHz
内存	1G
存储ROM	8G NAND Micro SD / TF 64G
接口	
接口	IEEE802.11b / g / n
LTE	FDD-B1 B3 B7 B8 B28 TDD-B38 B39 B40 B41
WCDMA / GSM	WCDMA 850MHz 824MHz-849MHz; 869MHz-894MHz 900MHz 880MHz-915MHz; 925MHz-960MHz 1800MHz 1710MHz-1785MHz; 1805MHz-1880MHz 1900MHz Uplink 1850MHz-1910MHz; 1930MHz-1990MHz
网络	4.0 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS 5-10m
接口	
接口	-10 50
接口	-25 70
接口	0 RH - 95 RH
接口	6 1.5
接口	1000 / 0.5m 6
接口	IP65
接口	
接口	Android 6.0
SDK	
接口	JAVA
接口	
接口	
接口	Mingde966 955 Honeywell N4313
接口	4Mil
接口	10000ft.candles 107640 lux
接口	104 ± 12 /
接口	47 ± 35 / 35 ± 3
接口	UPC / EAN Code128 Code39 Code93 Code11 Interleaved 2 of 5 Discrete 2 of 5 Chinese 2 of 5 Codabar MSI RSS
接口	
CCD	CCD 2D HONEYWELL N3680 2D
接口	752 × 480
接口	9000ft.candles / 96900
接口VLD	655nm ± 10nm



OCBS-D4000



www.ocominc.com





OCBS-D4000



www.ocominc.com





OCBS-D4000



www.ocominc.com

