

Android

M / N OCBS-D7000

□□

- | Android 4.4.2
- | 1GB RAM □ 8GB ROM
- | 4.0 □ 480 * 800 WVGA IPS □
- | 1D / 2D □ □ □ □ □ □ □ □
- | RFID LF / HF / UHF / □ □ □
- | □ □ □ □ □ □ □ □
- | □ □ 3G / Wifi / GPS / □ □
- | □ □ □ □ □ 5 MP □ □ □ LED □ □ □ □ □ □ □ □
- | □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3.7V □ 5200mAh □ □
- | □ □ IP65 / 1.5 m □ □ □ □ □

□□

□□□□

□□	158mm □ H □ × 75mm □ W □ × 28mm □ D □ ± 2mm
□□	□ □ □ 300g □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□□	4.0 □ □ TFT-LCD □ WVGA 480x800 □ □ □ □ □ □ □ □
□□	LED □ □
□□	3 □ TP □ □ 17 □ □ □ □ □ □ 4 □ □ □ □
□□	2 PSAM □ 1 SIM □ 1 TF
□□	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3.7V □ 5200mAh

□□□□

□□□□□

□□□□□

□□

Cortex A7 1.2GHz □ □
Android 4.4.2
1GB RAM □ 8GB ROM □ MicroSD □ □ □ □ 32GB □ □ □

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□

□□□□□

□□

ESD

-20°C □ 50°C
-20°C □ 70°C
5 □ RH □ 95 □ RH □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5 □ □ / 1.5 □ □ □ □
IP65 □ IEC □ □ □ □ □
±15kv □ □ □ □ □ □ ±8kv □ □ □ □ □ □ ±8kv □ □ □ □ □ □

□□□□□

SDK

□□

□□

HHW □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Java
Android Studio □ Eclipse

□□□□□

WWAN

WLAN

WPAN

WCDMA □ 850/1900 / 2100MHz □ □ GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz □
IEEE 802.11b / g / n
□ □ □ v2.1 + EDR □ □ □ v3.0 + HS □ □ □ v4.0

GPS

GPS A-GPS 5 m

1D

1D N431x

2D CMOS

2D CMOS N6603

RFID

PDF417

MicroPDF417 Composite RSS TLC-39 Datamatrix QR Micro QR MaxiCode

RFID LF

5.0

RFID HF

LED

RFID

RFID LF

125KHz / 134.2KHz FDX-B / HDX

RFID HF

ISO 11784 11785

R / W 2cm 10cm

13.56MHz

ISO 14443A & 15693

R / W 2cm 8cm

PSAM

ISO 7816

PSAM

9600 19200 38400 43000 56000 57600 115200

PSAM

2

PSAM

PSAM

1x

PSAM

1xL

1xDC

1xUSB

PSAM



www.ocominc.com

