

Mini Bluetooth Wireless-Barcode-Scanner mit Anzeige

Eigenschaften:

Mini Bluetooth Wireless-Barcode-Scanner mit Anzeige
 Mini drahtlose Bluetooth-Barcode-Scanner mit Bildschirm und Speicher;
 Klein bequem und tragbar;
 Drahtlose Arbeitsabstand können allgemeine Anfrage, 30m im offenen Gebiet gerecht zu werden;
 4M Gedächtnis Kann 100.000 Barcodes zu speichern;
 Sofort speichern und Bulk-Transfer-Modus, sichere die Daten zu erstellen;
 Auto-Abschaltung bei Unterspannung, hohe Effizienz und Energieeinsparung;
 Kein benötigen spezielle Anwendungssoftware, einfache und komfortable Bedienung.

Technische Daten:

Wireless Communications:	
Modulation	GFSK
Übertragungsgeschwindigkeit	200kbps
Leistung	10dBm
Übertragungsreichweite	Visuelle Luftlinie Entfernung 300 Meter
Antenne	Eingebaute Feder Antenne
Leistungsmerkmale	
Light Source	650nm Laser
Unterstützte Barcodes	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 von 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 von 5, MSI etc
Scanner-Art:	Bidirektionale
Scangeschwindigkeit	48 ± 2 Scan / Sekunde
Scan Abstand	10-520mm
Scanbreite	20mm @ Fenster 220mm 200mm @
Auflösung	0,10 mm (pcs0.9)
Schärfentiefe	0 ~ 250 mm (0,33 mm, PCS 90%)
Arbeits Way	Triggered oder automatisch (Dauerbetrieb) Scannen
Physikalische Eigenschaften	
Speicher:	4M (kann 100.000 Barcodes speichern)
Schnittstellen:	Standardkonfiguration Mini-USB-Empfänger; RS232 und optional PS2
Aktuell:	96 mA (Arbeits-) 46mA (Standby)
Batterie:	Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (3.7V, 1900mAh)
Material	ABS + PC
Dimension:	102mmX46mmX28mm
Gewicht:	130g (mit Batterie)
User Environment	
Betriebs-Temperatur	-20 Grad C ~ 45 Grad C
Lagertemperatur	-20 Grad C ~ 60 Grad C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Safe	
EMI / RFI:	CE & amp; FCC DOC Compliance
Sicherheitsstandard	Die zweite nationale Laserschutzbestimmungen
Bestellinformationen	
OCBS-D005	Mini 433Mhz drahtloser Barcode-Scanner mit Bildschirm und Speicher
OCBS-D105	Mini Bluetooth-Wireless-Barcode-Scanner mit Bildschirm und Speicher

