

# 80 mm Mini tragbar Bluetooth / W wenn ich Thermodrucker

(M/N: OCPP-M086 )

## Merkmale:

1. Unterstützt Windows, Java, Android , IOS
2. Bluetooth, W-lan, USB- und RS232-Kommunikation als Option
3. Batterieladeanzeige, einfach zu erkennende Ruheleistung
4. Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm/s
5. 5 0km TPH-Leben
6. Geringer Stromverbrauch und Lithium-Akku mit großer Kapazität

## Spezifikation

Modell	OCPP-M086
Name	80 mm tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB / RS-232 / Bluetooth / WLAN (optional)
Batterie	7,4 V DC/ 20 00mAh wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Netzteil	Gleichstrom 9V/2A
Standby-Zeit	4-5 Tage nach vollständiger Aufladung
Puffer	Eingangspuffer: Bis zu 20 KB, Flash: 256 KB
TPH-Leben	50 km
Andere Funktion	Papiererkennung, Stromerkennung, manuelles Herunterfahren, 1D- und QR-Code-Druck, USB-Anschluss kann zum Aufladen verwendet werden
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Co rd ,Papierrolle,CD,Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Windows & Android & IOS-Systeme
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	7 0 mm/Sek (Max. 90 mm/Sek.)
Druckbreite	72mm
Kontinuierliches Drucken	120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku
Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32 Zeichen /Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch :16 Zeichen /Zeile
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Zeichengröße	Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	Alphanumerisches/chinesisches Kanji
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	79.5 ±0. 5 mm
Papierzufuhrmethode	Einfaches Einlegen von Papier
Durchmesser Papierrolle	40 mm max

Papierdicke	0,06-0,08 mm
<b>Physisch</b>	
Abmessungen	113*109*52mm
Gewicht	Netto: 288 g Brutto: 570 g
Paketkasten	217*118*69 mm
40 in 1 Karton	440*485*355mm/23kg
<b>Umfeld</b>	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation

























**Model: 7410000-2**  
May 2007  
1. Do not use or charge the battery pack if it is damaged or if it is leaking.  
2. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to fire or heat.  
3. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to moisture or water.  
4. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to oil or grease.  
5. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to dust or dirt.  
6. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.  
7. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.  
8. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.  
9. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.  
10. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.  
11. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.  
12. Do not use or charge the battery pack if it is exposed to any other hazardous material.

**Model: 7410000-2**  
May 2007  
1. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està danat o si està fent filat.  
2. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat al foc o a la calor.  
3. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a la humitat o a l'aigua.  
4. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a l'oli o a la greix.  
5. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a la pols o a la brutícia.  
6. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.  
7. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.  
8. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.  
9. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.  
10. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.  
11. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.  
12. No utilitzar ni carregar el paquet de bateries si està exposat a qualsevol altre material perillós.



**Mini Thermal Printer**  
Model: OCPP-M086  
Paper Width: 80mm   
Power Supply 9V/1.5A  
  
17040108192 Made in China

