

QR Code Drucker tragbare Mini-Drucker Fabrik (OCPP-M06)

(Modell-Nr: OCPP-M06)

Diese Mini-Drucker mit der Modellnummer **OCPP-M06** ist ein **Android (oder IOS + Android), Fenster, Linux, Java**kompatible batteriebetriebene 58mm tragbaren mobilen Thermo-Kassendrucker mit USB, RS-232 Serielle und Bluetooth (optional) Kommunikationswege miteinander verbindet. Dieser Drucker kann durch AkkumulatorBatterie, Netzteil oder Kfz-Ladegerät (je nach angegebenen Modelle) mit Strom versorgt werden. Sondermodell kann **mit 8 intelligenten Geräten verbinden zur gleichen Zeit für das Drucken**. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Eigenschaften:

tragbaren Drucker, Drucker mini portable, qr-Drucker

- 1, Mini-Format geeignet für portable Anwendung;
- 2, Windows, Java, Linux, Android (oder Android + IOS) Betriebssystem unterstützt wird;
- 3, Bluetooth, USB und RS232-Kommunikation unterstützt;
- 4-SDK für Android verfügbar;
- 5,1D, 2D-Barcode (QR-Code), und das Drucken von Bildern unterstützt;
- 6, können Sie den Druckernamen, Passwort, Baudrate online ändern;
- 7 können One-Drucker mit bis zu 8 intelligente Geräte (7 Android, ein Apple-Gerät) visa blauen Zahn verbunden ist;
- 8, geringer Stromverbrauch und hoher Kapazität Lithium-Batterie (1500mAh), 4 ~ 5 Tage Standby;
- 9, angetrieben durch Akku, Netzteil, oder Kfz-Ladegerät (angegeben Modelle)
- 10Higher Druckgeschwindigkeit 90mm / sec;
- 11,100km Thermodruckkopf Lebensdauer;
- 12, mehrere Sprachen unterstützt;
- 13, ESC / POS-Befehlssatz kompatibel;

Spezifikation:

tragbaren Drucker, Drucker mini portable, qr-Drucker

Insgesamt Abmessungen (B x T x H)	105 x 75 x 45 mm
Gewicht	134g
Farbe	Schwarz
Druckverfahren	Thermisches Zeilendruck
Druckbefehle	ESC / POS-Befehlssatz kompatibel
Effektive Druckbreite	48mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Lösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
drucken Schrift	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	32 Spalten / 16columns
Schriftgröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (BxH)
Papierabmessungen	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40.0mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumeric / Chinese Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)

Blinken	256KB	
Netzteil	9V DC / 2A	
Battery Power	7,4V DC / 1500mAh; Batterie kann durch für 4-5 Tage bleiben, wenn es die volle Leistung ist, kann es 120-150m Papier drucken	
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, schließen manuell nach unten	
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 ~ 50 Grad C, Feuchtigkeit: 10% ~ 90%	
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 Grad C, Feuchtigkeit: 5% ~ 95%	
Gerätename	besonders angefertigt, Schreiben und digital für Option sein kann, auf maximal 30 ASCII-Zeichen.	
Passwort	Geben Sie Standard-Pairing-Code "1234", kann es angepasst oder ändern werden durch den Kunden selbst. Bei max 6 digitals.	
Netzstecker Dimension	3.5 * 1.1mm	
Bestellinformationen	OCPP-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Akku.
	OCPP-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Akku.
	OCPP-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, ohne Batterie;
	OCPP-M06-U	Minidrucker, Android, USB + COM, ohne Batterie.
	OCPP-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie, 7 android +1 Apple-Geräte unterstützt

Anwendungsbereich:

Drucker mini, tragbare Mini-Drucker, Thermokopfdruker

Im Vergleich zu den herkömmlichen Thermo-Belegdrucker, hat Minidrucker kleiner Körper, zuverlässiger Fähigkeit, unveränderlicher Druck und tragbare Vorteile. Der Mini-Drucker kann an vielen Standorten arbeiten, wie das TAXI Rechnungsdruck, Verwaltungsgebühren Belegdruck, Postbelegdruck, Restaurant Bestellinformationen Drucken, Online-Zahlungsinformationen Drucken etc. Mit der schnellen Popularität von Smart-Handy, Tablet und so weiter, Mini-Drucker mehr weit in naher Zukunft verwendet werden. Schlüsselwörter: Thermodrucker, Bluetooth-Drucker, Minidrucker, tragbare Drucker, POS-Drucker, mobile Drucker, Bon-Drucker, WLAN-Drucker, Kartendrucker, Rechnungsdrucker, QR- Code Drucker, Taschendrucker, Rechnungsdrucker, Minidrucker, 58mm Bluetooth-Drucker, 2inch bluetooth-Drucker.

Relevante Dokumente:

- *Spezifikation
- *Programmhandbuch
- *Bedienungsanleitung
- *Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit
- *Treiber für Win8-64bit
- *Treiber für Linux
- *Druckerparameter einstellen Werkzeuge
- *USB Printdemo(Application Software Demo)

*Bluetooth Printdemo(Application Software Demo)

*SDK für Android

*CD Dateien