OCPP-88A-W nouvelle wifi pos imprimante thermique pour la cuisine

(Modèle No .: OCPP-88A-W)

Caractéristiques:

Apparence unique avec de la moisissure fiable;

Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;

Cutter automatique;

Interface USB Wifi +

Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;

Soutenir 1D multiple et les types de codes QR impression;

Soutenir les langues internationales multiples;

SDK pour Android disponibles;

Tête d'impression fiable avec 100 km vie;

Compatible avec EPSON commandes ESC / POS.

Paramètres:

to a control to a		
Impression thermique en ligne		
576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;		
Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18030 bibliothèque de polices, soutenir		
Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK;		
A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm;		
B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm		
Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm		
JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR		
code		
250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces		
USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN		
Compatible avec EPSON commandes ESC / POS		
Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible		
avec ESPON, SDK pour Android disponible.		
79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)		
83mm		
0.06-0.08mm		
Cutter automatique (en option)		
100 km		
DC24V / 2,5A		
0-45 degrés C		
10 à 80%		
190 * 145 * 145 (mm)		
1,60 kg		

Informations de commande	P / N	Description
	OCPP-88A-U	port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UR	USB + port série, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UL	USB + port Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-URL	USB + série + port Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe
	OCPP-88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UR0	USB + port série, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UI0	USB + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-URL0	USB + série + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe

