

PDA androïde industriel rocailleux tenu dans la main portatif d'entrepôt de collecteur de données

(M / N: OCBS -A100)



Caractéristiques:

Qualcomm Quad core Android 7.1

RAM 2G + ROM 16G

Écran IPS de 4,0 pouces 480 * 800 WVGA

Claviers numériques et fonctionnels

Prise en charge de la communication 4G

2.4G + 5G wifi double mode et Bluetooth

Polymère li-ion rechargeable, 3,7 V, batterie 3200 Ah

Robuste tolérance aux chutes IP54 / 1,5 m

Mise au point automatique de l'appareil photo 8 mégapixels avec flash LED en option

Scanner de codes à barres 1D / 2D pour en option

CARACTÉRISTIQUES	
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimension	162 mm (H) x73 mm (L) x20 mm (P) ± 2 mm
Poids	Poids net: 266g (batterie et dragonne incluses)
Afficher	Écran tactile TFT-LCD de 4,0 pouces (WVGA 480x800) avec rétroéclairage
Rétroéclairage	Rétro-éclairage LED
Claviers	3 touches TP, 23 touches de fonction, 4 boutons latéraux
Expansions	2 SIM, 1 TF
Batterie	Polymère li-ion rechargeable, 3,7 V, 3200 mAh
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	

CPU	Qualcomm Quad core	
Système opérateur	Android 7.1	
Espace de rangement	2 Go de RAM, 16 Go de ROM, MicroSD (extension maximale de 32 Go)	
ENVIRONNEMENT UTILISATEUR		
Exploitation temporaire.	-20 °C à 50 °C	
Temp de stockage.	-20 °C à 70 °C	
Humidité	5% HR à 95% HR (sans condensation)	
Spécifications de chute	5 pi / 1,5 m de chute dans le béton sur toute la plage de températures de fonctionnement	
Scellage	IP54, conformité CEI	
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT		
SDK	Kit de développement logiciel HHW	
Langue	Java	
Environnement	Android Studio ou Eclipse	
COMMUNICATION DE DONNÉES		
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
CAPTEUR DE DONNÉES		
LECTEUR DE CODE-BARRES (EN OPTION)		
Code à barres 1D	Moteur laser 1D	Mingde uE966 (Honeywell 4313 pour en option)
	Symbologies	Tous les principaux codes à barres 1D
Code à barres 2D	Imageur CMOS 2D	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 pour en option)
	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Néerlandais Pos tal. etc.
LECTEUR RFID (EN OPTION)		
RFID HF	La fréquence	13,56 MHz
	Protocole	ISO 14443A et 15693
	Gamme R / W	2 cm à 8 cm
ACCESSOIRES		
la norme	1xPower Supply 1x batterie au lithium polymère Câble de charge 1xDC Câble de données 1xUSB	
Optionnel	Berceau	



OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





FAQ

1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les expéditions.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne sur aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant le défaut de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

6. Client

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie ...,

Nous avons hébergé plus de 1 300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.

Pourquoi vous nous choisissez

Pourquoi choisissez-vous OCOM?

Premier fournisseur unique de produits connexes POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Global Fortune 500

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

1500+ clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance commerciale de premier niveau dans la qualité et la date d'expédition de la garantie industrielle
POS

Réponse rapide et service professionnel

Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans le "China Best Employer Award"

Croyance: basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant