

# 80 χιλιοστά USB του Android Θερμικός Εκτυπωτής

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-88A)

## Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλα?
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300mm / δευτερόλεπτο?
3. Προαιρετικά αυτόματο κόπτη?
4. καλωδίου και ασύρματης επικοινωνίας για τις επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμες: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. ήχου και φωτός συναγερμού υποστηρίζονται κατάλληλα για την εφαρμογή της κουζίνας?
7. Υποστήριξη πολλαπλών 1D και QR κωδικοί ειδών εκτύπωση?
8. Υποστήριξη πολλαπλών διεθνείς γλώσσες?
9. SDK για το Android διαθέσιμα?
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτύπωσης με 100 χιλιόμετρα την ζωή?
11. Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS.

## Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμής
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις
Διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS
Οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με το ESPON, η SDK για το Android διαθέσιμα.
Πλάτος εκτύπωσης	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 χιλιοστά)
Διάμετρος Χαρτί	83 χιλιοστά
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα
Ισχύς	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς C
Αντίθεση Υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος	1.60kg

Πληροφορίες παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-88A-U	Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακή θύρα, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL	USB + θύρα LAN, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL	USB + serial port + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W	Wi-Fi + θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κοπτικό
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL0	USB + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL0	USB + serial port + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-υυ0	Wi-Fi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κοπτικό

### Υποστηριζόμενα Γλώσσες:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

"& Gt?

### Καλώδιο ρεύματος για επιλογή:

