

Μοναδικό υψηλής ταχύτητας android 80 χιλιοστά pos αυτόματος κόπτης εκτυπωτή παραλαβή εκτυπωτή (Μοντέλο: OCPP-88A)

Παράμετροι:

Μέθοδοι εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμή	
Έντυπη χαρακτήρες	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, 18030 υποστήριξη γραμματοσειρών, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, το παραδοσιακό (συγκρότημα Font), ANK χαρακτήρα?	
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1,1 (πλάτος) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Τύπους Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Τα 250 mm / sec ως ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, έως 300mm / sec Διπλή διεπαφή και τρίκλινα διεπαφή	
Διασύνδεση	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Εντολή Εκτύπωση	Συμβατό με EPSON ESC / POS εντολή	
Οδηγός	Σε Win9X / Window XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003 του / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux είναι και ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με Android.	
Πλάτος Εκτύπωση	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72)	
Διαμέτρου Χαρτί	83, mm	
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm	
Μαχαίρι	Αυτόματος κόπτης (προαιρετικό)	
Εκτύπωση Αξιοπιστία	Εκατό χιλιόμετρα	
Εξουσία	DC24V / 2.5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς Κελσίου	
Σε αντίθεση με υγρασία	10-80%	
Διαστάσεις	190 * 145 * 145 (MM)	
Βάρος	1.60 kg	
Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-88A-U	Οι θύρες USB υποστηρίζει το αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL	USB + LAN θύρες υποστηρίζουν auto-cutter
	OCPP-88A-URL	USB + serial + θύρες LAN με αυτόματο κοπίδι
	OCPP-88A-W	Ασύρματο + θύρα USB, αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, υποστηρίζει το αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL0	Θύρα LAN USB +, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κοπίδι
	OCPP-88A-W0	Ασύρματο + θύρα USB, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, κανένας αυτόματος κόπτης





Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*Εγχειρίδιο Διαδικασιών](#)

[*Οδηγίες](#)

[*Driver για WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Driver Win7 & amp? Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Εκτυπωτής εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων](#)

[*USB Printdemo\(Αίτηση demo λογισμικό\)](#)

[*SDK Για το Android](#)

[*CD Αρχεία](#)