

## Cina economici POS 80mm termica ricevuta stampante USB seriale WiFi con taglierina automatica

### Parametri:

Metodi di stampa	Stampa linea termica	
Caratteri stampati	576dots/line (impostazione predefinita), 512dots/line; Caratteri: punto cinese semplificato di 24x24, supporto di font 18030, supporto per Taiwan e Hong Kong, tradizionale (font complesso), carattere di una persona;	
Carattere	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) millimetro; B: 9 * 17dots, 1,1 (larghezza) * 2,1 (H) millimetro Semplificato/tradizionale: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) millimetro	
Tipi di codici a barre	JUPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128, Codice QR	
Velocità di stampa	250 mm/sec come singola interfaccia, a interfaccia duale 300mm/sec e tripla interfaccia	
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Comando stampa	Compatibile con il comando Epson ESC/POS	
Driver	In Win9x/finestra XP/Win Vista/Win2000/Win2003's/vincere/vincere 7 8/Win 8.1/Linux è, e orate, SDK fornisce la compatibilità con Android.	
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (larghezza stampa 72)	
Diametro carta	83 mm	
Spessore carta	0.06-0,08 mm	
Coltello	Taglierina automatica (facoltativa)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Potere	DC24V/2.5 a	
Temperatura	0-45 gradi Celsius	
Nell'umidità di contrasto	10-80%	
Dimensioni	190 * 145 * 145 (millimetro)	
Peso	1,60 kg	
Informazioni sull'ordinazione	P/N	Descrizione
	OCP-88a-U	Porte USB supporto taglierina automatica
	OCP-88a-ur	Porte seriali USB +, supporto taglierina automatica
	OCP-88a-UL	USB + porte LAN supporto auto-cutter
	OCP-88a-URL	Porte USB + seriale + LAN con taglierina automatica
	OCP-88a-W	Wireless + porta USB, taglierina automatica
	OCP-88a-Bul	Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica
	OCP-88a-U0	Porta USB, nessuna taglierina automatica
	OCP-88a-UR0	USB + seriale, nessuna taglierina automatica
	OCP-88a-UL0	Porta USB + LAN, nessuna taglierina automatica
	OCP-88a-URL0	Porta USB + seriale + LAN, senza taglierina automatica
	OCP-88a-W0	Wireless + porta USB, nessuna taglierina automatica
	OCP-88a-BULO	Bluetooth + USB + LAN, nessuna taglierina automatica





## **Documenti rilevanti:**

[\\*Specifica](#)

[\\*Manuale delle procedure](#)

[\\*Istruzioni](#)

[\\*Driver per WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Driver Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*Driver di Linux](#)

[\\*Strumento di impostazione parametro stampante](#)

[\\*USB Printdemo\(demo software applicativo\)](#)

[\\*SDK Per Android](#)

[\\*CD File](#)