OCOM Stampante bluetooth economica da 80mm a vendita calda, stampante bluetooth 80mm

(Modello: OCPP -M082)

Stampante bluetooth 80mm; stampante bluetooth; stampante bluetooth 80mm

specifiche tecniche:

Dimensioni (L × P × A)	98 × 103 × 45mm
Peso	280 g
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	72 mm
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Comando di stampa	Set di istruzioni compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	A 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)
Stampa carattere	In 12X24 / 24x24 pollici
Capacità di colonna	48/24 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 × 3,0 mm (larghezza x altezza) / 3,0x3,0 mm (larghezza x altezza)
Dimensioni del foglio	Diametro da 80,0 mm a ± 0,1 mm x 30,0
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Testo alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	DC / 2000 mA 7,4 V; la batteria può rimanere in 4-5 giorni, quando è piena di forza, può stampare carta 120-150M
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10degreeC~50degreeCUmidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20degreeC~70degreeCUmidità: 5%~95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato per selezionare lettere e numeri fino a 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Codice di associazione input predefinito "1234"Può essere personalizzato. Massimo 6 cifre.
Dimensioni della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 mm

Oinformazioni dering	P / N	Descrizione
	OCPP -M082-BB	Con Bluethooth e batteria, supprot Android
	OCPP -M082-BB-I	Con Bluethooth e batteria, supprot Android e IOS
	OCPP -M082-UB	Con Barrery USB Communication,
	OCPP -M082-U	Comunicazione USB, senza BT, batteria
	OCPP -M082-B	Comunicazione Blutooth, senza batteria
	OCPP -M082-UC	Comunicazione USB, con caricatore per auto
	OCPP -M082-BC	Comunicazione Bluetooth con caricabatteria per auto
	OCPP -M082-C	Altro personalizzato

Dettagli del prodotto:

ocom
at your side
CHARGE
MODE
ERROR
FEED
COM
USB