

Android pos bonprinter pos (OCPP-80G)

Kenmerken:

bonprinter, android ontvangst printer, pos bonprinter pos

- 1.Desktop of aan de muur gemonteerde type voor de optie.
- 2.Supports multi-1D barcodes en QR-codes af te drukken.
- 3.100M Ethernet-poort, ultra high speed data overdracht.
- 4.Supports 256KB NV Logo opslag en 2M grote buffergeheugen.
- 5.Supports zwarte stip opsporing en orde herinneren functie, compatibel met OPOS driver.
- 6.Supports afdrukken statusmonitor en anti-verliezende orde functie.
- 7.3-interface 260mm / s afdruksnelheid

parameters:

bonprinter, android ontvangst printer, pos bonprinter pos

Afdrukmethode:	direct thermisch
afdruksnelheid:	230mm / s ,260mm / s
rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Paper dikte:	0.06-0.08mm
Column capaciteit:	576dots / line512 Dots / lijn
Regelafstand :	3.75mm(Regelbaar door commando's)
Printopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-commando
Interface type:	Serieel + USB + Lan / 36P parallelle poort / 25P serial + USB / LAN
Cutters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Print hoofd life:	100 km
Input buffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
power adapter:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Kassalade voeding:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condensereren)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graad Celsius, vochtigheid (10-80%) nnn- condensereren
opslagomgeving:	Temperatuur (-10~60°C); Humidity (10~90%)
lettergrootte:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)
Characters:	PC347(Standard Europe)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Iran,WPC1252,PC866(Cyrlisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,25 kg; verschijning size: 190 × 145 × 143mm (lengte * breedte * hoogte)

Productshow:

bonprinter, android ontvangst printer, pos bonprinter pos







www.ocominc.com

CE FCC





Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[*IP Handmatig adres configureren](#)

[*Handleiding](#)

[* Driver voor alle Windows-systeem](#)

[*Driver voor Linux](#)

[*Printer Parameters instellen Gereedschap](#)

*CD bestanden