

## China goedkope POS 80mm thermische ontvangst printer USB seriële wifi met de Snijder van de auto

### Parameters:

Afdrukken methoden	Thermische lijn afdrukken	
Afgedrukte tekens	576dots / line (standaard), 512dots / lijn; Tekens: Vereenvoudigd Chinees punt van 24 x 24, 18030 lettertype-ondersteuning, ondersteuning voor Taiwan en Hong Kong, traditionele (complexe lettertype), ANK karakter;	
Lettertype	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (breedte) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigde / traditionele: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Barcode typen	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-code	
Afdruksnelheid	250 mm/sec als één interface, op 300mm/sec Dual interface en drievoudige interface	
Interface	USB, USB + serial, USB-LAN, USB + Serial + LAN, draadloos + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Afdrukken, opdracht	Compatibel is met EPSON ESC / POS opdracht	
Stuurprogramma	In Win9X / venster XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 van / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux is, en ESPON, SDK biedt compatibiliteit met Android.	
Printbreedte	79.5 ± 0,5 mm (printbreedte 72)	
De diameter van het papier	83 mm	
De dikte van het papier	0,06-0,08 mm	
Mes	Automatische cutter (optioneel)	
Afdrukken van betrouwbaarheid	Honderd kilometer	
Macht	DC24V / 2.5A	
Temperatuur	0-45 graden Celsius	
In contrast vochtigheid	10-80%	
Afmetingen	190 * 145 * 145 (MM)	
Gewicht	1.60 kg	
Bestelinformatie	P / N	Beschrijving
	OCP-88A-U	USB-poorten ondersteunen automatische cutter
	OCP-88A-UR	USB + seriële poorten, automatische cutter
	OCP-88A-UL	USB en LAN-poorten ondersteunen auto-cutter
	OCP-88A-URL	USB, serieel + LAN-poorten met de Snijder van de automatische
	OCP-88A-W	Draadloos + USB-poort, automatische cutter
	OCP-88A-BUL	Bluetooth, USB + LAN, ondersteuning voor automatische cutter
	OCP-88A-U0	USB-poort, geen automatische cutter
	OCP-88-UR0	USB + serial, geen automatische cutter
	OCP-88-UL0	USB + LAN-poort, geen automatische cutter
	OCP-88-URL0	USB, serieel + Lan-poort, zonder automatische cutter
	OCP-88A-W0	Draadloos + USB-poort, geen automatische cutter
	OCP-88-BUL0	Bluetooth, USB + LAN, geen automatische cutter





## Relevante documenten:

[\\*Specificatie](#)

[\\*Lastenboek](#)

[\\*Instructies](#)

[\\*Stuurprogramma voor WinXP Win2000 WinVista Win8 - 32 bit](#)

[\\*Stuurprogramma Win7 en Win8 - 64 bit](#)

[\\*Linux Driver](#)

[\\*Printer hulpprogramma voor de instelling van de parameter](#)

[\\*USB-Printdemo\(Toepassing software demo\)](#)

[\\*SDK Voor Android](#)

[\\*CD Bestanden](#)