

# OCP-809: Goedkope 80mm Pos thermische printer met automatische snijder (Model: OCP-809)

## Specificatie:

Afdrukmethode	Thermische lijn printing	
Printing Karakter	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Characters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunen 18.030 lettertype bibliotheek, ondersteunen Taiwan en HK traditionele (complexe lettertype), ANK tekens;	
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (w) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (w) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3,0 (w) * 3,0 (H) mm	
Barcode Type	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code	
Afdruksnelheid	250mm / sec voor een enkele interface, 300mm / sec voor Double-interface en drie interfaces	
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Printing Command	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando's	
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.	
Printing Breedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72mm)	
Paper Diameter	83mm	
Papierdikte	0.06-0.08mm	
Snijder	Autosnijder (optioneel)	
Printing Betrouwbaarheid	100km	
Vermogen	DC24V / 2.5A	
Temperatuur	0-45 graden C	
Contrast Vochtigheid	10-80%	
Externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1.60kg	
Bestelinformatie	P / N	Beschrijving
	OCP-809-U	USB-poort, met automatische snijder
	OCP-809-UR	USB + seriële poort, met automatische snijder
	OCP-809-UL	USB + LAN-poort, met automatische snijder
	OCP-809-URL	USB + Serial + LAN-poort, met automatische snijder
	OCP-809-W	Wifi + USB-poort, met automatische snijder
	OCP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, met auto-cutter
	OCP-809-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCP-809-UR0	USB + seriële poort, zonder autosnijder
	OCP-809-UL0	USB + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCP-809-URL0	USB + Serial + LAN-poort, zonder autosnijder
	OCP-809-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, zonder auto-cutter

## Ondersteunde talen:



## Stekker voor optie:



## Relevante documenten:

[\\*Specificatie](#)

[\\*Program Manual](#)

[\\*Handleiding](#)

[\\*Driver voor WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Driver voor Win8-64bit](#)

[\\*Driver voor Linux](#)

[\\*Printer Parameters instellen Gereedschap](#)

[\\*USB Printdemo\(Application Software demo\)](#)

[\\*SDK voor Android](#)

[\\*CD Bestanden](#)