Unieke hoge snelheid android 80mm pos bonprinter printer autosnijder (Model: OCPP-88A)

Parameters:

Methoden afdrukken	Thermische lijn printing	
Afgedrukte tekens	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Karakters: Vereenvoudigd Chinees punt van 24x24, 18.030 lettertype ondersteuning, ondersteuning voor Taiwan en Hong Kong, de traditionele (complexe Font), ANK karakter;	
Doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (breedte) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm	
Soorten barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code	
Afdruksnelheid	250 mm / sec als een enkele interface, tot 300 mm / sec Dual-interface en drievoudige interface	
Interface	USB, USB + serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Printopdracht	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando	
Bestuurder	In Win9X / Windows XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003's / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux is, en ESPON, SDK biedt compatibiliteit met Android.	
Printbreedte	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72)	
Papier diameter	83 mm	
Papierdikte	0.06-0.08mm	
Mes	Automatische snijder (optioneel)	
Print Betrouwbaarheid	Honderd kilometer	
Vermogen	DC24V / 2.5A	
Temperatuur	0-45 graden Celsius	
In tegenstelling vochtigheid	10-80%	
Afmeting	190 * 145 * 145 (MM)	
Gewicht	1,60 kg	
informatie ordenen	P / N	Beschrijving
	OCPP-88A-U	USB-poorten ondersteunen automatische snijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poorten, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-poorten ondersteunen auto-cutter
	OCPP-88A-URL	USB + seriële + LAN-poorten met automatische snijder
	OCPP-88A-W	Wireless + USB-poort, automatische snijder
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + netwerk, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-U0	USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UR0	USB + serieel, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-URL0	USB + seriële + LAN-poort, zonder automatische snijder
	OCPP-88A-W0	Wireless + USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + netwerk, geen automatische snijder

Relevante documenten:

*Specificatie

*Procedures Manual

*Instructies

*Driver voor WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*Driver Win7 & amp; Win8-64bit

*Linux Driver

*Printer parametrering hulpmiddel

*USB Printdemo(Application software demo)

*SDK Voor Android

*CD Bestanden