80mm Mini Android lub IOS Drukarka pokwitowań Portable Bluetooth
**(Model: OCPP-M082)**

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 45mm × 103 × 98 |
| Waga | 280 g |
| Kolor | Czarny |
| Efektywna szerokość druku | 72 mm |
| Sposób drukowania | Drukowanie linii termicznego |
| Polecenie drukowania | ESC / POS kompatybilny zestaw instrukcji |
| Prędkość druku | Do 90 mm / s |
| Rozdzielczość | 8 pkt / mm (203 dpi) |
| Drukuj czcionki | W 12x24 / 24x24 w |
| Pojemność kolumny | 48 / 24columns |
| Czcionka | 1,5 × 3,0 mm (szerokość x wysokość) / 3.0x3.0mm (szerokość x wysokość) |
| Rozmiar papieru | Średnica 80,0 mm do ± 0.1mm x30.0 |
| Grubość papieru | Od 0,06 do 0,08 mm |
| Zestaw znaków | Alfanumeryczny / chiński tekst |
| Interfejs | USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie) |
| Flash | 256KB |
| Zasilacz | 9V DC / 2A |
| Zasilanie Akumulator | DC / 2000 mA 7.4V; Akumulator może pozostać w 4-5 dni, gdy jest pełna siły, może wydrukować 120-150M księgę |
| Inne funkcje | Wykrywanie papieru, wykrywanie moc, ręcznie zamknąć |
| Warunki pracy | Temperatura: -10degreeC~50degreeCWilgotność: 10%~90% |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -20degreeC~70 degreeC Wilgotność: 5%~95% |
| Nazwa urządzenia | Można dostosować, aby wybrać litery i cyfry do 30 znaków ASCII. |
| Hasło | Kod domyślny Wejście parowania "1234"Można go dostosować. Maksymalnie 6 Digitals. |
| Wielkość wtyczki | 3,5 * 1,1 mm |

## Szczegóły produktu:

## Odpowiednie dokumenty:

**Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj.**

**Specyfikacja**

## SDK