

Unikalne szybki android 80mm poz auto drukarka pokwitowań Drukarka kuter (Model: OCPP-88A)

Parametry:

Metody drukowania	Drukowanie linii termiczny	
Drukowane znaki	576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: chiński uproszczony punkt 24x24, 18030 obsługa czcionek, wsparcie dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjne (kompleks Font), ANK charakteru;	
Chrzcielnica	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2.1 (H) mm Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Typy kodów kreskowych	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Kod QR	
Prędkość druku	250 mm / s za pomocą jednego interfejsu, do 300mm / sek Podwójny interfejs i potrójnym interfejsem	
Berło	USB, USB + port szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Polecenie Drukuj	Kompatybilny z poleceniem EPSON ESC / POS	
Kierowca	Okno w Win9X / XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 na / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux i ESPON, SDK zapewnia kompatybilność z systemem Android.	
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72)	
Średnica papieru	83 mm	
Grubość papieru	0.06-0.08mm	
Nóż	Automatyczna obcinarka (opcjonalnie)	
Drukuj Niezawodność	Sto kilometrów	
Moc	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 stopni Celsjusza	
W odróżnieniu od wilgotności	10-80%	
Wymiary	190 * 145 * 145 (mm)	
Waga	1.60 kg	
Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCPP-88A-U	Porty USB obsługują automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UR	Porty USB + szeregowy, wspierające automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UL	Porty USB + LAN obsługują auto-nóż
	OCPP-88A-URL	Porty USB + Serial + LAN z automatyczną obcinarką
	OCPP-88A-W	Bezprzewodowy + port USB, automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN obsługuje automatycznego noża
	OCPP-88A-U0	Port USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UL0	Port LAN USB +, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + port LAN, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W0	Bezprzewodowy + port USB, nie automatyczna obcinarka
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, nie automatyczna obcinarka	





Stosowne dokumenty:

[*Specyfikacja](#)

[*Procedury Obsługi](#)

[*Instrukcje](#)

[*Sterowniki do WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Kierowca Win7 & amp; Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Narzędzie ustawiania parametrów drukarki](#)

[*Printdemo USB\(Aplikacja demo oprogramowania\)](#)

[*SDK Dla Androida](#)

[*Płyta CD Akta](#)