

Mini android czytnik kart magnetycznych z 500.000 podań kart (Model: CR1300)

Dane techniczne:

Wymiar	90mm (L) x 26mm (szer) x 28mm (H)		
Waga	85g (ok.)		
Zasilanie	DV + 5V ± 5%		
Pobór energii	40mA (max).		
operacja Locus	Do stosowania wewnątrz budynków		
Standardowe karty	ISO7811 / 7812		
Pozycja utwór	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (mennice)
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność zapisu	79 znaków (7bits)	40 znaków (5bits)	107 znaków (5bits)
Berło	USB / port szeregowy		
Grubość karty	Plastikowe 0,76 ± 0,08 mm		
Funkcja Główny	Tylko do odczytu 1.5mm		
prędkość pracy	10 ~ 150cm / s		
Życie szefa	500.000 przechodzi kart (1 karnet: jeden machnięcia)		
Częstotliwość błędów	Mniej niż 0,5% (JSE karta testowa)		
Temperatura	Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Temperatura pracy: od -20 ° C do + 70 ° C		
Wilgotność	Przechowywanie: 0% do 95% wilgotności względnej pracy: 20% do 90% wilgotności względnej		

Szczegóły Produktu:



Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówORMATION?Proszę Kliknij tutaj.

Specyfikacja
Instrukcja obsługi
SDK