

TM1204 Monitor LED z ekranem dotykowym o przekątnej 12,1 cala

Cechy:

Jasność, kontrast, nasycenie kolorów, ostrość i inne wskaźniki regulowane automatycznie.
Niskie promieniowanie, oszczędność energii.

Składana podstawa do regulacji kąta

Używane jako monitory komputerowe, potrójne odtwarzanie LED TV, sterowanie LED AV
combo, ekran dotykowy LED itp.

Można powiesić na ścianie.

SPECYFIKACJA:

Rozmiar wyświetlacza 12,1 "przekątnej

Współczynnik kontrastu 500: 01: 00

Jasność 400cd / m²

Rozdzielczość 800 * 600

Czas reakcji 16 ms

Głębokość koloru 16,7M

Częstotliwość linii 30KHz ~ 61KHz

Częstotliwość pola 50 Hz ~ 75 Hz

Tryb wyświetlania XGA 800 * 600

Rozstaw pikseli 0,1025 (H) * 0,3075 (V) mm

Kąt widzenia -65 ° ~ + 65 ° (U / D); -50 ° ~ + 60 ° (L / R)

Obszar aktywny 246,0 x 184,5 mm

Wejście sygnału RGB (AV / TV Opcjonalne)

Interfejs Równoległy RGB (częstotliwość wideo / wejście TV Opcjonalnie)

Wejście zasilania prąd zmienny, 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, 3.5A jest w powszechnym użyciu

Zużycie energii ≤20 W (tryb uśpienia 5 W)

Dotknij przycisku dotykowego 5-oporowego

Kino:

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.