

Terminal Android POS z termostatem (M / N: POS -Z91)

1. Wstęp

Z91 Czas antenowy na Androida POS z drukarką maszyna, system operacyjny Android 5.1, 5.5 calowy ekran dotykowy, bardzo długa pojemność baterii w trybie gotowości 5000mAh, drukowanie na papierze termicznym, aparat 5 milionów pikseli(opcja), 2 g / 3 g / 4g /wi-fi, komunikacja bluetooth, to doskonałe wykonanie i najwyższej jakości maszyna to najlepszy wybór na rynku.

3. Specyfikacja techniczna

System operacyjny	Android 5.1
Baran	BARAN:1 GB LAMPA BŁYSKOWA:8 GB
Rozszerzony przechowywany	Interfejs karty Micro SD
Ekran wyświetlający	5,5-calowy ekran dotykowy
Ekran dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy, wspierać podpis elektroniczny
Wyświetlanie rozdzielczości	1280 * 720
Drukarka	58 mm szerokości papieru. 40 mm średnicy. Wbudowana szybka drukarka termiczna
Papier drukarki	Szerokość: 58mm Długość roli papieru: 40 mm
Gniazdo SAM	2 szt
Gniazdo SIM	1 szt
Bezdotykowy czytnik kart NFC	Wspieraj kartę ISO / IEC 14443 Typ A i B, Mifare, felica, zgodnie ze specyfikacją EMV / PBOC PAYPASS.
Interfejs USB	Micro USB OTG, zgodny ze standardami USB 2.0 HS, port szeregowy Mini USB
Porozumiewanie się	Sieć 4G, 3 G i 2 G Komunikacja Wi-Fi, obsługa hot spotów Komunikacja Bluetooth
GPS	Wsparcie GPS i AGPS
Aparat fotograficzny	Aparat 8 megapikseli
Czytnik kodów kreskowych	Obsługa skanowania 1 d / 2 d
Pasma kart SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimedia	Obsługa nagrywania, transmisji głosu Obsługa odtwarzania / nagrywania wideo
Klawiatura z hasłem	Wbudowana klawiatura z hasłem (wirtualna) Obsługa algorytmu DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 i AES
Bateria	Bateria litowa: 5000 mAh, 7,4 V
Zasilacz	Wejście: 110 V do 240 V AC / 50 ~ 60 Hz Wyjście: 5 v DC / 2 A Ogólny interfejs Micro USB
Rozmiar	191 mm x 80 mm x 46 mm
Akcesoria opcjonalne	Napisz rysik Baza, opcjonalna podstawa standardowa (tylko funkcja ładowania)



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91

