

## Android bezprzewodowy loter bezprzewodowy Bluetooth terminal pos loterii

(M / N: POS-Q3 / Q4)

### Funkcje:

System operacyjny Android 6.0;

Komunikacja 2G / 3G / 4G dla opcji;

P3: 3G, czterordzeniowy procesor MTK80 1,3 GHz;

P4: 4G, czterordzeniowy procesor Cortex A53 1,25G Hz;

Standardowa pamięć RAM 1G + 8G i opcjonalna pamięć 2G + 16G

Wbudowany moduł drukarki termicznej o wysokiej prędkości 58 mm;

Wbudowany aparat 5 megapikseli;

Wbudowany głośnik o dużej głośności;

Obsługa rozszerzonej pamięci karty TF 32 GB;

Skaner kodów kreskowych CCD dla opcjonalnego;

Funkcja NFC (HF) dla opcjonalnej;

Obsługa ładowania interfejsu 12V DC;

Bateria o dużej pojemności 5200 mAh.

### Specyfikacja techniczna:

O / S	Android 6.0
procesor	Czterordzeniowy MTK80 1,3 GHz (Q3,3G) Czterordzeniowy Cortex A53 1,25G Hz (Q4,4G)
Baran	1 GB RAM Standard, 2 GB na opcjonalne
Lampa błyskowa	8 GB FlashStandard, 16 GB na opcjonalne
Pokaz	Ekran HD 5,5 ", najwyższa rozdzielczość 1280 x 720
Dotknięć	Pojemność Multi point Touch
Aparat fotograficzny	5MP
Skaner	Skaner CCD 1D (opcja)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF)
Sieć	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Głośnik	1 W pojedynczy kanał
Mikrofon	Wejście MIC
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania
I / O	Gniazdo ładowania, USB, gniazdo SIM

Bateria	7,4 V / 5200 mAh
Drukarka	58 mm termiczna drukarka pokwitowań, prędkość drukowania 90 mm / s, Życie zawodowe 50 km
Rolka papieru	Maksymalna średnica 42 mm
Zasilacz	Wejście □ 100-240 V / 1,5 A 50/60 Hz Wyjście □ 12V 1A





# POS-Q3/Q4





# POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





# POS-Q3/Q4





# POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4







# POS-Q3/Q4





Odpowiednie dokumenty:

POS-Q3 / Q4 Spec