

podręczny bluetooth android pos 80mm drukarki

(Nr modelu: OCPP-M083)

Funkcja:

Drukarka Android bluetooth, bluetooth pos drukarki drukarki pos 80

Wsparcie dla Windows, Java, Android, IOS (opcjonalny) system

Interfejs: USB + RS232 + Bluetooth(Options) lub USB + RS232 + WIFI;

USB i DC ładowania;

Wyświetlacz OLED stan drukowania;

Wsparcie 2D, drukowanie kodów kreskowych 1D

Drukarkę można podłączyć do wielu inteligentnych urządzeń (urządzenia z systemem android do połowy 7 + 1 ios urządzenia) (opcjonalnie)

Nazwa drukarki i hasło może być zmiana online

Darmowy zestaw SDK dla systemu Android i Win CE

bateria litowa o dużej pojemności 2000mAh

Wskaźnik baterii specjalne do monitorowania stanu zasilania

Frez: ręczny obcinak

Szybkość drukowania: do połowy 90mm/s

MCBF(Life): 100km

Specyfikacja:

Drukarka Android bluetooth, bluetooth pos drukarki drukarki pos 80

Modelu	OCPP-M083
Waga	280g
Kolor	Czarny
Efektywna szerokość wydruku	72mm
Metoda druku	Druk termiczny linii
Drukowanie poleceń	Zestaw zgodny poleceń ESC/POS
Prędkość drukowania	Do 90 mm/s
Rozdzielczość	8 dots/mm(203dpi)
Drukuj czcionki	12 x 24 V 24 x 24
Pojemność kolumna	kolumny 32 V 16columns
Rozmiar znaków	1.5 x 3.0 mm(W x H) V 3.0x3.0mm(WxH)
Wymiary papieru	80.0±0.1 mm x średnica 30,0 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny V chińskich Kanji
Interfejs	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcja)
Bufor danych	Do 5 K bajtów
Zasilacz	9V DCV2A
Moc baterii	7.4V DC V 2000mA; Akumulator może pozostać przez 4-5 dni, kiedy to pełna moc, można wydrukować papier 120-150m
Inne funkcje	Papier wykrywania, wykrywanie zasilania, instrukcja zamknięcia
Warunki pracy	Temperatura:-10°C ~ 50°C, wilgotność: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura:-20°C ~ 70°C, wilgotność: 5% ~ 95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować, list i cyfrowych dla opcji, o max 30 Znaki ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod \"1234\" parowania, można go dostosować. O max 6 digitals.

Wymiar wtyczka zasilania	3.5 * 1.1 mm
--------------------------	--------------

Szczegóły produktu:

Drukarka Android bluetooth, bluetooth pos drukarki drukarki pos 80



Odpowiednie dokumenty:

[* Sterownik Wlindows](#)

[* Pliki CD](#)