

**restauracja wszystko w jednym androida kasa pos maszyna z drukarką**  
(M / N: POS -E15)

Pparametr:

Model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Zarząd Główny	Intel Celeron Edytor J1900 czterordzeniowy 1,99solHz (Windows)
Zarząd Główny	RK3288 Quad core Edytor (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	Android 6.0
Pamięć-1	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Pamięć-2	2 GB pamięci RAM 8 GB eMMC (Android)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy
Rozmiar ekranu	15,6 cala, 16: 9
Rozkład	1366 * 768
Wyświetlanie klienta	Wyświetlacz klienta LCD (domyślnie), Opcje: ekran dotykowy 11,6 lub 15,6 cala, wyświetlacz klienta VFD,
Kolor	czarny
Drukarka	58 mm duża drukarka termiczna lub drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaczem (Opcje)
Port I / O(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(opcjonalny)
	VGA * 1
	HDMI * 1(na ekranie imadła)
	DB9 RS232 Port * 2 (może do 4 portów COM)
Port I / O (RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (do ekranu imadła)
	USB * 2 (może dodać 4 porty dla opcjonalnego)
	Port DB9 RS232 * 1
Audio * 1	
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI
Oelementy opcjonalne(Windows)	RFID,MSR, LCD VFD i-Button, port równoległy DB25, port RS232 DB9 * 4
Oelementy opcjonalne(Android)	Wyświetlacz 3G, 4G, LCD VFD, RFID,MSR, I-Button
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz Wkład, Wyjście 12 / 24V dna drukarce



POS-E15





POS-E15





POS-E15

