

## Andróide térmico pequeno da impressora de 80mm com bateria

### Especificações:

Dimensões (W x D x H)	98 x 45 milímetros x 103
Peso	280 g
Cor	Preto
Largura de impressão efectiva	72 mm
Método de impressão	Linha Thermal Printing
Comando de impressão	ESC / POS conjunto de instruções compatíveis
Velocidade de impressão	A 90mm / sec
Resolução	8 pontos / mm (203 dpi)
Imprimir Font	Em 12x24 / 24x24 em
Capacidade da coluna	48 / 24columns
Tamanho dos caracteres	1,5 x 3,0 milímetros (largura x altura) / 3.0x3.0mm (largura x altura)
Tamanho do papel	Diâmetro de 80,0 mm ± 0,1 milímetros x30.0
Espessura do papel	De 0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Texto chinês
Interface	USB, RS-232, Wi-Fi Bluetooth (opcional)
Flash	256KB
Adaptador de energia	DC 9V / 2A
Poder Bateria	DC / 2000 mA 7.4V; bateria pode ficar em 4-5 dias, quando ele está cheio de força, ele pode imprimir Papel 120-150m
Outras características	Detecção de papel, detecção de energia, manualmente desligar
Condições de trabalho	Temperatura: -10degreeC~50degreeC Umidade: 10%~90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20degreeC~70 degreeC Umidade: 5%~95%
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado para seleccionar letras e números com até 30 caracteres ASCII.
Senha	Entrada padrão código de emparelhamento "1234"Ele pode ser personalizado. Máximo 6 digitais.
Tamanho da ficha de alimentação	3,5 * 1,1 mm

	P / N	Descrição
Quinformações dering	OCPP-M082-BB	Com Bluetooth e bateria, supprot Android
	OCPP-M082-BB-AI	Com Bluetooth e bateria, supprot Android e IOS
	OCPP-M082-UB	Com Barrery USB Comunicação,
	OCPP-M082 L-	USB Comunicação, sem BT, bateria
	OCPP-M082-B	Comunicação Bluetooth, sem bateria
	OCPP-M082-UC	Comunicação USB, com carregador de carro
	OCPP-M082-BC	Comunicação Bluetooth com carregador de carro
	OCPP-M082-W	WI-FI A comunicação com bateria

### Detalhes do produto:



### Documentos relevantes:

- \*[ESPECIFICAÍon](#)
- \*[Manual do Programa](#)
- \*[Instrução manual](#)
- \*[Driver for WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit](#)
- \*[Driver for Win7 Win8-64bit](#)
- \*[Driver para Linux](#)
- \*[Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)
- \*[Printdemo USB\(Demo Software de Aplicação\)](#)
- \*[Bluetooth Printdemo\(Demo Software de Aplicação\)](#)
- \*[SDK para Android](#)
- \*[CD Arquivos](#)