

China Barcode Scanner Mini Scanner portátil Bluetooth 1D Barcode

Características:

1D e 2D opcional: 1D - 650nm Laser, 2D - CMOS 300K milhões de pixels;
Múltiplas Interfaces Apoio: USB, RS-232, PS / 2;
Impressionante Taxa de Leitura: 1D -sobre 200SPS, 2D - processador de 600MHz;
Construção durável: Choque 2.5m resistente;
Construção leve: 216 gramas, com cabo, 110 gramas sem cabo;
Comunicação Bluetooth: Classe I / II (10m / 100m);
Built-in SPP e HID;
512 MB de memória;
Master / Slave Switchable;
900mAH Li-ion Battery;

Especificação:

Ferragens		
2D CMOS		
Sensor	CMOS 640x 480	
Simbologias	A maioria dos 1Ds e PDF 417, Código QR, Data Matrix, código Maxi, astecas, etc.	
Reading Distância	UPC / EAN / 13 mils	30-205 mm
	Código 39/20 mils	30-305 mm
	PDF 417/10 mils	50 mm a 155 mm
	De matriz de dados / 15 mils	52 mm a 155 mm
1D LASER		
Fonte de Luz	Diodo laser visível, 650nm de comprimento de onda	
Scanner Taxa	200 scans por segundo (SPS)	
Resolução	0,1 milímetros (4mil) em PCS 0,9	
Reading Distância	1 a 80 centímetros (dependentes da resolução)	
Tilt Angle	45 Degree	
Ângulo de inclinação	65 Degree	
PCS	0,3	
Poder		
Requisito Voltage	DC + 5V 5%	
Corrente de pico	98mA	
Ociosa atual	63mA	
Ambiente		
Temperatura	Operação: -10 graus C -50 graus C Armazenamento: -20 graus C-60 Graus C	
Umidade	Operação: 5% -95% (sem condensação) Armazenamento: 5% -95% (sem condensação)	
Choque	Queda de 2,5 m sobre a superfície de betão	
EMI Generation	FCC	
Segurança	Classe CDRH produto 1 a laser	
Ambient Light	Máx: 10, 000 lux (FL)	
Físico		
Tamanho	123mmx54mmx29mm	
Peso	216g (com cabo)	
Comprimento do Cabo	1.8m	
Bluetooth		
Comm Dist	10m / 100m	
Comunicação	Built-in SPP e HID	

Modo	Master ou Slave
Consumo de Corrente	1 88mA
Ociosa atual	93mA
Bateria	Li-ion 950mAH
Horas de trabalho	& Gt; 10 hrs
Memória	Memória 4M
Informações sobre pedidos	
OCBs-W106	Mini Scanner portátil Bluetooth 1D Barcode
OCBs-W206	Mini Scanner portátil Bluetooth 2D Barcode

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação?Por Favor Clique aqui.

[Especificação](#)