

Hot vender 3 polegadas pos auto cortador de impressora térmica

Parâmetros:

Métodos de impressão	Impressão térmica da linha	
Caracteres impressos	576dots/line (padrão), 512dots/line; Caráteres: ponto chinês simplificado de 24x24, sustentação da fonte 18030, sustentação para Formosa e Hong Kong, tradicional (fonte complexa), caráter do caractere;	
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (largura) * 2,1 (H) milímetro Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) milímetro	
Tipos de código de barras	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/COO/ITF/Code39/CODE93/CODE128, QR Code	
Velocidade de impressão	250 mm/seg como uma única interface, a 300mm/seg interface dupla e tripla interface	
Interface	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Comando Print	Compatível com o comando EPSON ESC/POS	
Driver	Em Win9x/janela XP/Win Vista/Win2000/Win2003's/Win/ganhar 7 8/win 8.1/Linux é, e ESPON, SDK fornece compatibilidade com o Android.	
Imprimir largura	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72)	
Diâmetro do papel	83 mm	
Espessura do papel	0.06-0,08 mm	
Faca	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidade de impressão	100 km	
Poder	DC24V/2.5 a	
Temperatura	0-45 graus Celsius	
Em contraste umidade	10-80%	
Dimensões	190 * 145 * 145 (milímetro)	
Peso	1,60 kg	
Informações sobre pedidos	P/N	Descrição
	OCPP-88A-U	Portas USB suporte cortador automático
	OCPP-88A-ur	Portas USB + serial, suporte de cortador automático
	OCPP-88A-UL	USB + LAN ports suporte auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + serial + LAN portas com cortador automático
	OCPP-88A-W	Porta Wireless + USB, cortador automático
	OCPP-88A-Bul	Bluetooth + USB + LAN, cortador automático da sustentação
	OCPP-88A-U0	Porta USB, nenhum cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, nenhum cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + porto de LAN, nenhum cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + porta LAN, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Porta Wireless + USB, nenhum cortador automático
OCPP-88A-BULO	Bluetooth + USB + LAN, nenhum cortador automático	





Documentos pertinentes:

[*Especificação](#)

[*Manual de procedimentos](#)

[*Instruções](#)

[*Driver para WinXP Win2000 WinVista win8-32bit](#)

[*Driver Win7 & win8-64bit](#)

[*Driver Linux](#)

[*Ferramenta de configuração de parâmetro de impressora](#)

[*USB de demonstração\(demonstração de software de aplicação\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*CD Arquivos](#)