

# **POS -Q5 / Q6 2GB RAM touch screen portátil 4g gprs nfc android terminal pos com impressora**

(M / N: POS-Q5 / Q6)

## **Recursos:**

Sistema operacional Android 6.0;

Comunicação 2G / 3G / 4G para opcional;

Q5: 3G, Quad core 1.3GHz, 2G RAM + 16G ROM;

Q6: 4G, Quad core Cortex A53 1,25GHz 2GRAM + 16GROM;

Módulo de impressora térmica embutida de alta velocidade e 58 mm;

Câmera embutida de 5 megapixels;

Alto-falante embutido de grande volume;

Suporte 32GB TF de memória estendida;

Scanner de código de barras CCD de nível industrial para opcional

Função NFC (HF) para opcional;

Suporte 12V DC interface de carregamento;

Bateria de grande capacidade de 5000mAh.

## **Especificações técnicas:**

|             |   |
|-------------|---|
| O / S       | Android 6.0   |
| CPU         | Quad core Cortex A171.3GHz (Q5,3G)<br>Quad core Cortex A53 1,25G Hz (Q6,4G) |
| RAM         | 2GB   |
| Instantâneo | 16 GB   |
| Exibição    | Tela HD IPS de 5,99 ", resolução mais alta de 1440 x 720                    |
| Tocar       | Toque capacitivo multiponto   |
| Câmera      | 5MP   |
| Scanner     | Scanner CCD 1D (opção)  |
| RFID        | 13.56MHZ 14443A NFC (HF) opcional   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Rede                 | GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q5<br>GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 ----- Q6 |
| Bluetooth            | Bluetooth 4.0  |
| WI-FI                | WIFI 802.11 b.g.n  |
| Alto falante         | Canal Único 1W   |
| Microfone            | Entrada MIC  |
| Botão                | Botão liga / desliga, botão Digitalizar  |
| I / O                | Soquete de carregamento, USB, slot para SIM, fone de ouvido de 3,5 mm  |
| Bateria              | 7.4V / 5000mAh   |
| Impressora           | Impressora térmica de recibos de 58 mm, velocidade de impressão 90 mm / s,<br>Vida útil 50 Km, 50 mm de diâmetro Armazém de papel grande             |
| Rolo de papel        | Diâmetro máximo 50mm   |
| Adaptador de energia | Entrada: 100-240V / 1.5A 50 / 60Hz<br>Saída: 12V 1A  |



POS-Q6





POS-Q6





# POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6

