

# leitor de código de barras terminal móvel robusto para Android

(OCBS-A100)

## Recursos:

Qualcomm Quad core Android 7.1

2G RAM + 16G ROM

Tela IPS de 480 \* 800 WVGA de 4,0 pol.

Teclados numéricos e funcionais

Suporte 4G Comunicação

2.4G + 5G modo dual wifi e Bluetooth

Polímero de íões de lítio recarregável, 3.7V, Bateria de 3200Ah

Tolerância robusta à queda de IP54 / 1,5 m

Foco automático da câmera de 8 megapixels com flash LED opcional

Scanner de código de barras 1D / 2D para opcional

ESPECIFICAÇÕES		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Dimensão	162 mm (A) x73 mm (A) x 20 mm (D) ± 2 mm	
Peso	Peso líquido: 266g (incluindo bateria e pulseira)	
Exibição	Tela sensível ao toque TFT-LCD de 4,0 pol. (WVGA 480x800) com luz de fundo	
Luz de fundo	Retroiluminação LED	
Teclados	3 teclas TP, 23 teclas de função, 4 botões laterais	
Expansões	2 SIM, 1 TF	
Bateria	Polímero de íões de lítio recarregável, 3.7V, 3200mAh	
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO		
CPU	Qualcomm Quad core	
Sistema operacional	Android 7.1	
Armazenamento	2 GB de RAM, 16 GB de ROM, MicroSD (expansão máxima de 32 GB)	
AMBIENTE DO USUÁRIO		
Temp.	-20 °C a 50 °C	
Temp. De armazenamento	-20 °C a 70 °C	
Umidade	5% RH a 95% RH (sem condensação)	
Especificações da gota	Queda de 1,5 m no concreto na faixa de temperatura operacional	
Vedação	Conformidade com IP54, IEC	
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO		
SDK	Kit de desenvolvimento de software HHW	
Língua	Java	
Meio Ambiente	Android Studio ou Eclipse	
COMUNICAÇÃO DE DADOS		
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
CAPTADOR DE DADOS		
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL)		
Código de barras 1D	Motor a laser 1D	Mingde uE966 (Honeywell 4313 para opcional)
	Simbologias	Todos os principais códigos de barras 1D
Código de barras 2D	Imager 2D CMOS	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 para opcional)
	Simbologias	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Pos holandês. etc.
LEITOR RFID (OPCIONAL)		
RFID HF	Frequência	13.56MHz
	Protocolo	ISO 14443A e 15693
	Faixa R / W	2cm a 8cm
ACESSÓRIOS		
Padrão	Fonte de alimentação 1x Bateria de polímero de lítio 1x Cabo de carregamento 1xDC Cabo de dados 1xUSB	
Opcional	Berço	



# OCBS-A100





# OCBS-A100





## Perguntas frequentes

### 1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

### 2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.

Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online em aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantia**

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e qualidade confiável, que atendem à satisfação dos clientes;

Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e temos a garantia comercial de primeiro nível, que 100% protege seu dinheiro e prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver peças com falha para retrabalho e análise.

### **4. Termos do pagamento**

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

### **5. Expedição**

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou retirado pessoalmente pelos clientes.

### **6. Cliente**

Nossos principais clientes de European, Austrália, e o rápido crescimento da América do Sul, África, Rússia ...

Servimos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global da Fortune 500, como Unilever, O2 ... 50 deles são o maior distribuidor nos territórios locais.