3-дюймовый тепловизионный принтер POS-приемника Android USB

(OCPP-80G)

Особенности:

POS-принтер, термопринтер, принтер android pos

1. Настольный или настенный тип для опции.
2.Supports multi 1D штрих-кодов и печати QR-кодов.
3.100M порт Ethernet, сверхскоростная передача данных.
4.Supports 256KB хранения логотипа NV и 2M большой буферной памяти.
5.Supports обнаружение черной метки и функция напоминания заказа, совместимый с драйвером OPOS.
6. Поддерживает контроль состояния печати и функцию снижения потерь.
7.3 интерфейс Скорость печати 260 мм / с Скорость

Параметры:

POS-принтер, термопринтер, принтер android pos

Способ печати:	Прямая термическая
Скорость печати:	230мм / с ,260мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Φ80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал :	3.75mm(Регулируется командами)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Параллельный порт Serial + USB + Lan / 36P / 25P serial + USB / LAN
Спроизносит жизнь:	1 миллион разрезов
псрок службы головки:	100 км
Входной буфер :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0~45) влажность (10~80%)(нетn- конденсироваться)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус по Цельсию, влажность (10-80%) Нетn- конденсироваться
Среда хранения:	Температура (-10~60℃); ЧАСumidity (10~90%)
Размер символа:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QR код/ PDF417 (варианты)
Персонажи:	PC347(Стандартная Европа),катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2), PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
Физические характеристики:	вес: 1.25kg; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 143мм (длина * ширина * высота)

Продукт:

POS-принтер, термопринтер, принтер android pos

OCOM

At your side

www.ocominc.com

OCOM

At your side

www.ocominc.com

OCOM

At your side

www.ocominc.com

Соответствующие документы:

*Спецификация

*Руководство по настройке IP-адреса

*Инструкция по эксплуатации

* Драйвер для всех окон

*Драйвер для Linux

*Параметры настройки параметров принтера

*CD файлы