

Портативный Bluetooth-принтер Android IOS Mini

(Модель №: OCPP -M06)

Этот мини-принтер с номером модели **OCPP -M06** это **Android (или IOS + Android), Window, Linux, JAVA**совместимый аккумуляторный 58-мм портативный мобильный термоадаптер pos, который сочетает в себе USB, RS-232 последовательный и Bluetooth (опционально) способы связи. Этот принтер может питаться от перезаряжаемой батареи, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (в зависимости от определенных моделей). Специальная модель может **одновременно подключаться к 8 интеллектуальным устройствам для печати**, У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Особенности:

портативный принтер, мини-портативный принтер, портативный принтер bluetooth

- 1, миниый размер подходящий для портативного применения;
- 2, Windows, Java, Linux, Android (или Android + IOS);
- 3, поддержка Bluetooth, USB и RS232;
- 4, SDK для Android доступны;
- 5, 1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений;
- 6, может изменить имя принтера, пароль, скорость передачи в Интернете;
- 7, Один принтер может подключаться к 8 смарт-устройствам (7 Android, один Apple), синий зуб;
- 8, потребление низкой мощности и большая емкость литиевая батарея (1500mAh), резерв 4 ~ 5 дней;
- 9, Приведено в действие перезаряжаемой батареей, адаптером питания или автомобильным зарядным устройством (указанные модели)
- 10 Higher скорость печати 90mm / sec;
- 11, 100 км срок службы термопринтеров;
- 12, Поддержка нескольких языков;
- 13, совместимый набор команд ESC / POS;

Спецификация:

портативный принтер, мини-портативный принтер, портативный принтер bluetooth

Габаритные размеры (Ш × Д × В)	105 × 75 × 45 мм
вес	134g
цвет	черный
Способ печати	Термическая линейная печать
Команды печати	Набор команд, совместимых с ESC / POS
Эффективная ширина печати	48мм
Скорость печати	До 90 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Печать шрифта	12x24 / 24x24
Колонка	32 столбца / 16 колонн
Размер символа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0x3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм

Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм	
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи	
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (дополнительно)	
вспышка	256KB	
Адаптер питания	9V DC / 2A	
Заряд батареи	7.4V DC / 1500mAh; аккумулятор может оставаться на 4-5 дней, когда он имеет полную мощность, он может печатать бумагу 120-150 м	
Другие особенности	Обнаружение бумаги, ручное отключение	
Рабочие условия	Температура: -10 ~ 50 град.С, Влажность: 10% ~ 90%	
Условия хранения	Температура: -20 ~ 70 град.С, Влажность: 5% ~ 95%	
Имя устройства	Может быть настроен, буквенный и цифровой для опции, максимум 30 символов ASCII.	
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменить самим клиентом. Максимально 6 цифр.	
Размер вилки	3,5 * 1.1mm	
Информация для заказа	OSPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OSPP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OSPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, без батареи;
	OSPP-M06-U	Мини-принтер, Android, USB + COM, без батареи.
	OSPP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Аккумулятор, 7 поддерживаемых устройств Android android +1

Область применения:

принтер термальный, принт приема, драйвер ros термотермический

По сравнению с традиционным термопринтерным принтером мини-принтер имеет меньший корпус, более надежную возможность, более устойчивую печать и переносные преимущества. Мини-принтер может работать во многих местах, таких как печать накладных документов TAXI, печать чеков для административных сборов, печать квитанций ros, печать информации о заказе в ресторане, печать информации о платежных онлайн-операциях и т. Д. Благодаря быстрой популярности смарт-мобильных планшетов и так далее, мини-принтер будет более широко использоваться в ближайшем будущем.

Ключевые слова: термопринтер, принтер bluetooth, мини-принтер, портативный принтер, принтер ros, мобильный принтер, принтер для принтеров, беспроводной принтер, принтер для документов, принтер для счета, принтер qr-кода, карманный принтер, принтер-фактура, мини-принтер, 2-дюймовый принтер bluetooth.

Соответствующие документы:

- *Спецификация
- *Руководство по программе
- *Инструкция по эксплуатации
- *Драйвер для WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit
- *Драйвер для Win8-64bit

*Драйвер для Linux

*Параметры настройки параметров принтера

*USB Printdemo(Демо-версия приложения)

*Bluetooth Printdemo(Демо-версия приложения)

*SDK для Android

*CD файлы