

Горячая продажа 3 дюйма, автоматический резчик тепловая цена принтера

Параметры:

Методы печати	Печать тепловых линий	
Печатные символы	576дотс/линия (по умолчанию), 512дотс/отрезок; Символы: точка 24кс24 упрощенного китайского письма, 18030 поддержка шрифтов, поддержка Тайваня и Гонконга, традиционный (сложный шрифт), АНК характер;	
Шрифта	А: 12 * 24дотс, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; В: 9 * 17дотс, 1,1 (ширина) * 2,1 (H) мм Упрощенный/традиционный: 24 * 24дотс, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм	
Типы штрихкодов	Жупк-А/СКП-Е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8)/кодабар/МЦГ/коде39/коде93/коде128, Код QR	
Скорость печати	250 мм/сек в качестве одного интерфейса, для сдвоенного интерфейса 300 мм/сек и тройного интерфейса	
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Беспроводной + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Команда «Печать»	Совместим с командой Epson ESC/POS	
Драйвер	В вин9кс/Window XP/Win Vista/Win2000/вин2003'с/вин/Win 8.1/Linux * и еспон, SDK обеспечивает совместимость с Android.	
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)	
Диаметр бумаги	83 мм	
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм	
Нож	Автоматический резчик (необязательно)	
Надежность печати	100 километров	
Питания	Дк24в/2.5 а	
Температура	0-45 градусов Цельсия	
В отличие от влажности	10-80%	
Размеры	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1,60 кг	
Сведения о заказе	C/N	Описание
	ОКПП-88а-У	Порты USB поддерживают автоматический резчик
	ОКПП-88а-UR	USB + последовательные порты, поддерживающий автоматический резчик
	ОКПП-88а-UL	Поддержка портов USB + ЛВС для автоматического резчика
	ОКПП-88а-URL-адрес	Порты USB + Serial + LAN с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-W	Беспроводной + USB-порт, автоматический резчик
	ОКПП-88а-Болгария	Bluetooth + USB + LAN, поддержка автоматического резчика
	ОКПП-88а-у0	Порт USB, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-ур0	USB + последовательный, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-ул0	Порт USB + LAN, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-урл0	USB + последовательный порт + LAN, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-В0	Беспроводной + USB-порт, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-бул0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резчика





Соответствующие документы:

[*Спецификации](#)

[*Руководство по процедурам](#)

[*Инструкции](#)

[*Драйвер для WinXP Win2000 винвиста вин8-32-битный](#)

[*Драйвер Win7 & вин8-64-разрядная версия](#)

[*Драйвер Linux](#)

[*Инструмент настройки параметров принтера](#)

[*USB принтдемо\(Демонстрация программного обеспечения приложения\)](#)

[*SDK Для Android](#)

[*Компакт Файлы](#)