

Мульти конфигурации Wi-Fi Bluetooth Дополнительный 80мм
Высокоскоростной POS Билл Принтер

(Модель: OCPP-809-W)

Спецификация:

метод печати	печать Термальная линия
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: китайский упрощенный пункт 24x24, поддержка 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайвань и НК традиционный (сложный шрифт), символы AnK;
Шрифт	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих-код Тип	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код
Скорость печати	250мм / сек для одного интерфейса, 300 мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Печать Command	Совместимость с командами / POS EPSON ESC
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Win10 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
резчик	Автообрезчик (опционально)
Печать Надежность	100km
Мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов Цельсия
Контраст Влажность	10-80%
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
вес	1.60kg

Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP-809-U	USB-порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-UL	USB + порт Lan, с автоматическим резаком
	OCPP-809-URL	USB + последовательный порт + Lan, с автоматическим резаком
	OCPP-809-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-BU	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OCPP-809-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OCPP-809-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматического резака
	OCPP-809-UL0	USB + порт Lan, без автоматического резака
	OCPP-809-URL0	USB + последовательный порт + Lan, без автоматического резака
	OCPP-809-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматического резака
	OCPP-809-BU0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

Поддерживаемые Языки:



разъем питания для варианта:



Соответствующие документы:

[*Спецификация](#)

[*Руководство по программе](#)

[*Инструкция по эксплуатации](#)

[*Драйвер для WindPMO](#)

[*Драйвер для Linux](#)

[*Параметры настройки принтера Инструменты](#)

[*USB Printdemo\(Application Software демо\)](#)

[*Bluetooth Printdemo\(Application Software демо\)](#)

[*Wi-Fi принтер Demo\(Application Software демо\)](#)

[*SDK для Android](#)

[*CD файлы](#)