## OCBs-R01 1d карманный беспроводной Bluetooth считывателя штрих-кода

## (M / N: OCBs-R01)

OCBs-R01 является мощным мини-новое поколение Сканер штрих-кода с малым размером и очаровательной внешностью. Он предназначен для сбора и сортировки приложения, позволяют получить у оператора сотовой свободной рукой и повысить эффективность работы на вашем складе, распределительный центр и розничный магазин.

OCBs-R01 очень удобно носить его в целый рабочий день, с двигателем лазерного сканирования высокой производительности, даже бедные напечатаны штрих-код может быть прочитан. Прочная резиновая оболочка делает ежедневное использование надежным даже в самых тяжелых условиях.

OCBs-R01 может соединиться с прошивкой и андроид смартфон легко. Специальный протокол дизайн Bluetooth, вы

может сканировать штрих-код в планшетных ПК и смартфон напрямую, без установки какого-либо программного обеспечения

| | |
|---|---|
| **Тип** | 1D кольцо сканера типа Bluetooth |
| **Источник света** | 650нм |
| **Скорость сканирования** | 100 ± 10 сканирований / сек |
| **Чтение педантичность** | 0.10mm (4mil) |
| **Интерфейс** | Bluetooth 3.0 |
| **аккумулятор** | DC 3.7V, 360mA литий-ионный аккумулятор |
| **Память** | 512KB |
| **Поддержка ОС** | Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, ОС IOS |
| **Расстояние Рединг** | 2.5-600mm (100% UPC / EAN) |
| **типы штрих-кода** | Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Промышленная 25, Interleaved 25, Стандарт 25, 2/5 Matrix, GS1 DataBar (ранее RSS) варианты. |
| **область проверки** | 10мм-250мм |
| **угол сканирования** | ROLL ± 35 град / Pitch ± 65 градусов / рыскания ± 50 градусов |
| **Частота появления ошибочных битов** | 1 / 5million |
| **напряжение питания** | 5V |
| **показатели безопасности** | CE & AMP; Rohs<br>Согласие со стандартами безопасности 2laser на национальном уровне |
| **измерение** | 150мм * 50мм * 65мм |
| **вес** | 95g |