

ОКПП-88а 80 мм кассовый магазин с поддержкой Bluetooth с АУОТ-резчиком

(образец No: ОКПП-88а)

Функции:

1. уникальный вид с надежной плесенью;
2. Высокая скорость печати до 300 мм/сек;
3. Дополнительный автоматический резчик;
4. связь между кабелем и беспроводной связью
5. доступно несколько интерфейсов: USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + Serial + LAN; и WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Звуковая и легкая сигнализация подходящая для кухонной подачи;
7. Поддержка различных типов 1d и QR-кода при печати;
8. Поддержка нескольких международных языков;
9. имеется комплект SDK для Android;
10. Надежная печатающая головка с 100км жизнью;
11. совместим с командами Epson ESC/POS.

Параметры:

Метод печати	Печать тепловых линий
Печать символа	576дотс/линия (по умолчанию), 512дотс/отрезок; Персонажи: 24кс24 точка упрощенного китайского языка, Библиотека шрифтов 18030, поддержка тайваньского и гонконгского традиционного (сложный шрифт), АНК символов;
Шрифта	А: 12 * 24дотс, 1.5 (W) * 3.0 (H) мм; В: 9 * 17дотс, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощенный/традиционный: 24 * 24дотс, 3.0 (W) * 3.0 (H) мм
Тип штрих-кода	Жупк-А/СКП-Е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8)/кодабар/ИТФ/коде39/коде93/коде128, QR-код
Скорость печати	250 мм/сек для одного интерфейса, для сдвоенного интерфейса 300 мм/сек и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Команда печати	Совместимость с командами Epson ESC/POS
Драйверы	Вин9кс/Window XP/вин2000/вин2003/вин Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Linux, совместим с еспон, SDK для Android.
Ширина печати	79.5 ± 0, 5 мм (ширина печати 72мм)
Диаметр бумаги	83мм
Толщина бумаги	0, 06-0, 08 мм
Резчик	Автоматический резчик (необязательно)
Надежность печати	100км
Питания	Дк24в/2.5 а
Температура	0-45 градусов С
Контрастная влажность	10-80%
Внешний размер	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	60 кг

Сведения о заказе	C/N	Описание
	ОКПП-88а-U	USB-порт с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-UL	Порт USB + LAN с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-URL-адрес	USB + последовательный порт + LAN с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-W	WiFi + USB-порт, с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-Болгария	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резчиком
	ОКПП-88а-у0	Порт USB, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-ур0	USB + последовательный порт, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-ул0	Порт USB + LAN, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-урл0	USB + последовательный порт + LAN, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-В0	WiFi + USB-порт без автоматического резчика
	ОКПП-88а-бул0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резчика