

# **POS POS -Z91 Все в одном использовании сенсорного экрана pos для Android с ручным управлением для оплаты ресторана**

(M / N: POS-Z91)



## **1. Введение**

Z91 Android эфирное время POS с принтером, операционная система Android 5.1, 5,5-дюймовый сенсорный экран, сверхдлительный резервный аккумулятор емкостью 2800 мАч, термобумага для печати, Камера с разрешением 5 миллионов пикселей, 2 г / 3 г / 4 г / Wi-Fi, связь Bluetooth, этот тонкий аппарат и высокое качество - лучший выбор на рынке.

## **2.Features**

- Операционная система Android 5.1
- 1G RAM и 8G Flash
- 5,5-дюймовый емкостный сенсорный экран
- Встроенный высокоскоростной термопринтер
- Совместим с несколькими частотными диапазонами 4G
- 2 г / 3 г / 4 г, Wi-Fi, связь Bluetooth
- Встроенная 5-мегапиксельная камера
- Поддержка считывателя бесконтактных карт NFC
- Емкость аккумулятора в режиме ожидания составляет 2800 мАч
- Функция отпечатков пальцев дополнительно

## **3. Технические характеристики**

Операционная система	Android 5.1
баран	Оперативная память: 1 Гб FLASH: 8 Гб
Расширенный хранится	Интерфейс карты Micro SD
Экран монитора	5,5-дюймовый сенсорный экран
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддерживать электронную подпись
Разрешение дисплея	1280 * 720
принтер	Ширина бумаги 58 мм. Диаметр 40мм Встроенный высокоскоростной термопринтер
Бумага принтера	Ширина: 58 мм Длина бумажной роли: 40мм
Слот SAM	2 шт
Слот для SIM-карты	1 шт
NFC бесконтактный кард-ридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип А и В, Mifare, карта Felica, в соответствии со спецификацией EMV / PBOC PAYPASS. (Опции)
Интерфейс USB	Micro USB OTG, совместимый со стандартами USB 2.0 HS, последовательный порт Mini USB
связь	Сеть 4G, 3 G и 2 G Wi-Fi связь, поддержка горячих точек Связь Bluetooth
GPS	Поддержка GPS и AGPS
камера	5-мегапиксельная камера
Считыватель бар-кода	Поддержка 1 д / 2 д сканирования
Диапазоны SIM-карты	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
мультимедиа	Поддержка записи, голосовая трансляция Поддержка воспроизведения / записи видео
Пароль клавиатуры	Встроенная клавиатура паролей (виртуальная) Поддержка алгоритмов DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 и AES
аккумулятор	Литиевая батарея: 2800 мАч, 7,4 В
Адаптер питания	Вход: от 110 до 240 В переменного тока / 50 ~ 60 Гц Выход: 5 В постоянного тока / 2 А Общий интерфейс Micro USB
Размер	191mm x 80mm x 46mm
Дополнительные аксессуары	Написать стилус База, дополнительная стандартная база (только функция зарядки)

#### 4. Внутренняя картинка

